

Pompe à graisse 18V

DGP180Z

Pompe à graisse sur accu 18V dans une boîte en carton (sans accus ni chargeur).



LXT 18V

Caractéristiques techniques

Type de batterie	Li-ion
Tension nominale	18 V
Accus compris	0
Dimensions (Lo x La x H)	390x100x240 mm
Poids net	4.0 kg
Quantité par emballage	1 pièces
Pression max.	690 bar
Débit	145 - 290 ml/min

Avantages pour l'utilisateur

- Débit réglable en continu grâce à l'interrupteur à variateur.
- Deux réglages pour le débit: bas ou automatique. En mode automatique, la pression de chargement est automatiquement augmentée et le débit est réduit en cas de blocage.
- Capacité: cartouche de 400 g ou 473 ml lors de l'utilisation de graisse en vrac.
- Livré en standard avec un tuyau haute pression de 1200 mm avec protection de ressort.
- Eclairage avec deux leds intégrées pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
- Livré sans accus ni chargeur. Ceci vous permet d'agrandir votre parc de machines Makita de manière économique.

EAN 0088381886819

[Lien à la page produit - makita.be](#)



Accessoires

Accessoires standard

166094-6

Bandoulière



191A79-9

Tuyau flexible 120 cm



Accessoires optionnels

191A76-5

Adaptateur à verrouiller



191A77-3

Adaptateur d'angle



191A78-1

Set de 3 adaptateurs pour pompe à



191A80-4

Tuyau flexible 60 cm



191F24-4

Barillet de cartouches A 400 gr



191W60-2

Set de 3 adaptateurs pour pompe à



821840-1

Coffret synthétique

